

## Funksystem Antech Multifrequenz

Das Antech Multifrequenz Funksystem zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität aus.

Sowohl Handsender als auch Empfänger sind an vielfältige Situationen, durch eine einfache Programmierung mit wenigen Tastendrücken, anpassbar. Es können die beiden in der EU hauptsächlich verwendeten Funkfrequenzen, 433,92 MHz und 868,3 MHz, sowie in der EU nicht zugelassene Frequenzen programmiert werden.

Alle Geräte haben eine Kopierfunktion (kein Rolling- oder Wechselcode) und können mit Funksystemen verschiedenster Hersteller kombiniert werden. Es können auf einem Gerät, sogar unterschiedliche Frequenzen, den verschiedenen Kanälen zugeordnet werden.

Ein weiteres Highlight ist das Fernprogrammieren des Funkempfängers: Sie können einen Masterhandsender einlernen und somit weitere Funkhandsender programmieren ohne Zugang zum Empfänger haben zu müssen.

### ★★★★★ Homelink kompatibel

Alle Produkte der Antech Funkserie sind zum Homelink System kompatibel.

Homelink ist das eingebaute Funksystem (Toröffner), aller Namhaften Automobilhersteller.

Somit können Sie zur normalen Bedienung mittels Funkhandsender auch den eingebauten Funk in Ihrem Auto nutzen.



### Funkempfänger, Antech Multifrequenz 2 Kanal

Dieser kompakte und einfach zu installierende Funkempfänger hat zwei potentialfreie Relaisausgänge. Sie können hiermit Steuerungen mit Tastereingang, Lampen oder kleinere Motoren ansteuern. Die Empfangsfrequenz kann auf nahezu alle am Markt üblichen Funkfrequenzen eingestellt werden. Es können die meisten Funkhandsender, sogar mit gemischten Frequenzen (siehe separate Kompatibilitätsliste) eingelernt werden.



**Artikelnummer:** 60030052  
**Funkfrequenz:** siehe Frequenztablelle\*  
**Speicher:** 60 Codes, erweiterbar auf 1000 Codes mit Steckmodul.

**Empfindlichkeit:** -102dbm  
**Bandbreite:** 250KHz  
**Spannungs-versorgung:** 6-36Vdc oder 7-27 Vac  
**Stromaufnahme max:** 100 mA bei 6Vdc  
23 mA bei 36 Vdc

**Schaltausgang:** 2 x Relais pot.frei, konfigurierbar, Totmannfunktion, Bistabil, Monostabil (timer)  
25ms bis zu 15 Min.

**Ausgangsleistung:** 30 Vdc od. 250 Vac / 5 A max.




### Handsender, Antech Multifrequenz 4 Kanal

Dieses Gerät ist in der Lage ihre bisherigen Handsender für Türen, Einfahrts- oder Garagentore unterschiedlichster Hersteller zu ersetzen. Sie können jede der vier Tasten mit einer anderen Funktion Ihrer vorhandenen Fernbedienungen belegen, auch wenn sich die Frequenzen voneinander unterscheiden.



**Artikelnummer:** 60030010  
**Funkfrequenz:** siehe Frequenztablelle\*  
**Sendeleistung:** -10dBm ERP max.  
**Spannungsversorgung:** Batterie Cr2032, 3V  
**Betriebstemperatur Bereich:** -10°C - +55°C  
**Abmessungen:** 60x31x13,5 mm  
**Gewicht:** 38g



### Handsender, Antech 4 Kanal 433,92 MHz

Dieses Gerät ist in der Lage ihre bisherigen 433 MHz Festcode Handsender für Türen, Einfahrts- oder Garagentore unterschiedlichster Hersteller zu ersetzen. Sie können jede der vier Tasten mit einer anderen Funktion Ihrer vorhandenen Fernbedienungen belegen.



**Artikelnummer:** 60030020  
**Funkfrequenz:** 433,92 MHz  
**Sendeleistung:** -5dBm ERP max.  
**Spannungsversorgung:** Batterie Typ 27A 12V  
**Betriebstemperatur Bereich:** -10°C - +55°C  
**Abmessungen:** 54x31x10,8 mm  
**Gewicht:** 25g



#### Frequenztablelle

Frequenzen	300 MHz *	318 MHz *	418 MHz *
433.92 MHz	300 MHz *	318 MHz *	418 MHz *
868.3 MHz	303 MHz *	330 MHz *	Die mit *
315 MHz *	306 MHz *	390 MHz *	gekennzeichneten
288 MHz *	310 MHz *	403.55 MHz *	Frequenzen sind in
			der EU nicht zugelassen.

Gültig bis: Jan. 2016:  
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.  
Änderung, Nachdruck und Weitergabe verboten.