

Der elektrische Anschluß der Baugruppe Bedienfeld BF 1800/5 an das übrige Gerät erfolgt über die Verbindung einer auf der Leiterkarte BFT 1810/2 befestigten Steckerleiste mit der entsprechenden Buchsenleiste auf der Geräte-Buchsenplatte.

Für die Gerätefernbedienung vorgesehen ist der Anschluß einer Schnittstellen-Leiterkarte, die sich seitlich in das Träger-AL-Profil des Bedienfeldes einschieben läßt. Eine daran angebrachte Buchsenleisten-Kombination stellt dann die Verbindung her zwischen der Schnittstellen-Leiterkarte und der entsprechenden Steckerleiste auf der Leiterkarte ZST 1810/2.

## 1.2 Lieferumfang

### 1.2.1 Standardausführung

Pos.	Stück	Benennung	Sach-Nr.
1	1	Bedienfeld BF 1800/5 enthält die Leiterkarten:	52.1729.007.00
1.1	1	Bedienfeldkarte BEO 1810	52.1719.320.00
1.2	1	Bedienfeldtreiberkarte BFT 1810/2	52.1729.270.00
1.3	1	Zentrale Steuerung ZST 1810/2	52.1729.420.00

### 1.2.2 Sonderzubehör

Kein Sonderzubehör erforderlich.

### 1.2.3 Ersatzteile

Ersatzteile für Stufe 1 sind nicht vorgesehen. Ersatzteil-Vorschlagsliste siehe Anlage 7.

## 1.3 Technische Daten

### 1.3.1 Elektrische Daten

Stromaufnahme:	Versorgungsspannung	Strom
	+ 5 V	1200 mA
	+12 V	60 mA
	-12 V	40 mA

NF-Ausgang: Lautsprecher 1 W, 6  $\Omega$  abschaltbar  
Kopfhörer 2 V, 150  $\Omega$

### 1.3.2 Umgebungsbedingungen

Da das Bedienfeld BF 1800/5 stets Teil eines Gerätes ist, wird auf Abschnitt 1.3 der jeweiligen Gerätebeschreibung verwiesen.

### 1.3.3 Abmessungen und Gewicht

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
483	132,5	122*	etwa 3,1

\* Gesamttiefe einschließlich Handgriffe und Steckerleiste ST 5