



Was heisst bei einer Panasonic NA-168VG3 der Fehler 57

Der Fehlercode **H57** (im Display oft als „57“ oder „H57“ angezeigt) bei einer **Panasonic NA-168VG3** Waschmaschine weist auf einen **Motorstrom- oder Entmagnetisierungsfehler** hin. Das bedeutet, dass der Motor blockiert ist, nicht richtig anläuft oder ein elektrischer Kurzschluss in der Motorwicklung bzw. der Steuerungsplatine vorliegt. [↗](#)

Typische Ursachen

- **Probleme mit der Motorelektronik / Inverter-Platine:** Häufig ist nicht der Motor selbst defekt, sondern das Leistungsmodul (die Steuerplatine), das den Motor ansteuert. [↗](#)
- **Motorwicklung defekt:** Ein interner Kurzschluss in den Wicklungen des Motors. [↗](#)
- **Mechanische Blockade:** Die Trommel ist blockiert (z. B. durch ein eingeklemmtes Kleidungsstück oder einen Lagerschaden), wodurch der Motor überlastet wird.

Erste Schritte zur Fehlerbehebung

1. **Netzreset durchführen:** Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker für etwa **5 bis 10 Minuten**. Schließen Sie sie danach wieder an und versuchen Sie, ein separates Schleuder- oder Abpumpprogramm zu starten. Manchmal löscht dies einen temporären Elektronikfehler. [P Panasonic +1](#)
2. **Freigängigkeit prüfen:** Drehen Sie die leere Trommel von Hand im ausgeschalteten Zustand. Lässt sie sich nur schwer oder gar nicht bewegen, liegt ein mechanisches Problem vor.
3. **Fachreparatur:** Da das Modell NA-168VG3 meist einen bürstenlosen Inverter-Motor besitzt, gibt es keine klassischen Kohlebürsten, die man einfach tauschen könnte. Bleibt der Fehler bestehen, muss in der Regel der Motor durchgemessen oder die Steuerungsplatine ausgetauscht werden. [↗](#)

KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen

Frage stellen





Wie kann man die Trommel öffnen wenn sie erstmal nicht aufgehen will?

Wenn sich die Tür Ihrer **Panasonic NA-168VG3** nach dem Fehler H57 nicht mehr öffnen lässt, liegt das meist daran, dass die Maschine aus Sicherheitsgründen sperrt – **entweder weil noch Wasser in der Trommel steht oder weil das elektronische Türschloss blockiert ist.** [↗](#)

Gehen Sie schrittweise vor, um die Wäsche sicher zu befreien:

Schritt 1: Warten und Strom trennen (Der einfachste Trick)

1. Ziehen Sie den **Netzstecker** aus der Steckdose.
2. Warten Sie **5 bis 10 Minuten**. Nach dem Abkühlen des thermischen Türschlosses oder durch das Entladen der Elektronik gibt das Schloss die Tür oft von alleine frei.  FOCUS online +3

Schritt 2: Wasser manuell ablassen (Sehr wichtig!)

Wenn Sie durch das Bullauge sehen, dass noch Wasser in der Trommel steht, müssen Sie dieses zuerst ablassen. Andernfalls überschwemmen Sie beim Öffnen der Tür Ihr Badezimmer.  YouTube · ersatzteilsho... +1

1. Stellen Sie flache Schalen und Handtücher bereit.





1. Lassen Sie den Netzstecker unbedingt **gezogen**. FOCUS online
2. Schauen Sie wieder in die geöffnete Flusensieb-Klappe (unten rechts). FOCUS online
3. Suchen Sie nach einer **Lasche, einer kleinen Plastikstange oder einer Öse** (oft in den Farben Schwarz, Rot oder Gelb) direkt neben oder über dem Flusensieb. YouTube · ersatzteilsho... +1
4. Nehmen Sie einen flachen Schraubendreher oder einen stabilen Gegenstand, führen Sie ihn in die Lasche ein und **ziehen Sie diese kräftig nach unten**. YouTube · Damir Z +2
5. Gleichzeitig ziehen Sie mit der anderen Hand am normalen Türgriff der Waschmaschine. *Klick* – die Tür springt auf. flexibel-reparatur.de

In diesen Video-Anleitungen wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie Sie das Wasser richtig ablassen und wo sich die Notentriegelung im Sockel der Maschine befindet:



Deine Waschmaschinentür geht nicht auf – das hilft...

41.447 Aufrufe · vor 1 Jahr


YouTube · ersatzteilshop TV



Washing machine door won't open - Water trapped inside

6068 Aufrufe · vor 5 Jahren

YouTube · Alex testet



Waschmaschine Tür öffnet nicht? So entriegeln Sie sie i...

25.700 Aufrufe · vor 1 Jahr

TikTok · ersatzteilshoptv

Alternativ-Trick: Der Bindfaden-Trick (Falls die Notentriegelung klemmt)

Sollte die Notentriegelung nicht funktionieren, hat die Panasonic einen klassischen Türhaken. Schraub-Doc

- Nehmen Sie ein Stück **Paketschnur oder einen stabilen Bindfaden**.
- Schieben Sie die Schnur rundherum in den schmalen Spalt zwischen der Tür und dem Gehäuse der Waschmaschine.
- Ziehen Sie nun beide Enden der Schnur kräftig **nach links** (wea vom Türariff. in





Gibt es eine Möglichkeit die Maschine sofort zum abpumpen zu bewegen?

Ja, bei Ihrer Panasonic NA-168VG3 können Sie die Elektronik austricksen, um ein reines Abpumpprogramm zu erzwingen. Da die Maschine kein dediziertes „Abpumpen“-Symbol auf dem Hauptwähler hat, funktioniert dies über die **Modus-**

Steuerung:  All You Care by Henkel +1

Anleitung: Nur Abpumpen aktivieren

1. Schalten Sie die Waschmaschine ein.





Schritt sofort für ca. 1–2 Minuten das Wasser ab.  Panasonic +1

Warum das bei Fehler H57 fehlschlagen könnte

Da Ihre Maschine den Motorfehler **H57** hat, blockiert die Software aus Sicherheitsgründen oft alle Befehle. Zudem nutzen manche Panasonic-Modelle eine kombinierte Elektronik. Wenn das reine Abpumpprogramm nicht startet oder sofort wieder in den Fehler H57 springt, bleibt Ihnen **nur der manuelle Weg**:

1. Öffnen Sie die Wartungsklappe **unten rechts**.
2. Lassen Sie das Wasser kontrolliert über den kleinen **Notablassschlauch** oder durch vorsichtiges Aufdrehen des **Flusensiebs** in flache Schalen laufen.

Tipp: Nutzen Sie am besten Backbleche oder flache Auflaufformen, da diese perfekt unter die Maschine passen.

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)





Nein, dem stimme ich so nicht ganz zu. Das ungleichmäßige, ruckartige Drehen der leeren Trommel deutet bei Ihrer **Panasonic NA-168VG3** (trotz des Direktantriebs/Invertermotors) paradoxerweise **sehr häufig doch auf einen Elektronikdefekt** hin – genauer gesagt auf einen Kurzschluss im Inverter (Leistungsmodul) der Steuerplatine.  JustAnswer +3

Warum die Trommel ruckelt, obwohl die Elektronik schuld ist:

Ein bürstenloser Inverter-Direktantrieb besitzt starke Permanentmagnete. Wenn die Steuerplatine (das IPM-Modul / die Leistungstransistoren) durchgebrannt ist, kann es passieren, dass die Motorwicklungen **dauerhaft elektrisch kurzgeschlossen** sind.  JustAnswer +1

- Wenn Sie die Trommel nun von Hand drehen, wirkt der Motor wie ein Dynamo (Generator).
- Durch den Kurzschluss auf der Platine bremst sich der Motor selbst massiv ab.
- Dies fühlt sich exakt so an, als gäbe es einen mechanischen Widerstand oder einen Lagerschaden (oft spürt man ein magnetisches „Ruckeln“ beim Drehen). 

So finden Sie die echte Ursache heraus (Der Ausschluss-Test):

Um absolut sicherzugehen, ob es das Lager oder die Elektronik ist, müssen Sie die Maschine **stromlos machen und die Verbindung trennen**:

1. Ziehen Sie den **Netzstecker**.
 2. Wenn Sie technisch versiert sind: Nehmen Sie die Rückwand der Maschine ab und **ziehen Sie den großen Stecker direkt am Motor ab** (der die Wicklungen mit der Platine verbindet).
 3. Drehen Sie die Trommel jetzt erneut von Hand.  JustAnswer +1
- **Ergebnis A (Trommel dreht sich plötzlich ganz leicht):** Das Lager ist perfekt intakt. Der Widerstand kam rein durch den elektrischen Kurzschluss auf der **Steuerplatine**. Die Platine muss getauscht oder repariert werden. (Dies ist bei Panasonic-Modellen mit H57 zu 80 % der Fall).  JustAnswer +2





Möchten Sie den **Stecker-Test** an der Rückseite ausprobieren, oder überlegen Sie bereits, ob sich eine **Reparatur der Platine bzw. des Motors** wirtschaftlich für Sie lohnt?

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)



Gibt es für diese Maschine die Elektronik noch? Ist bekannt wie die Elektronik heisst?

Für die **Panasonic NA-168VG3** (Modellnummer oft vollständig: *NA-168VG3WDE*) wird die Verfügbarkeit von neuen Original-Ersatzteilen zunehmend schwieriger, da Panasonic sich vor einigen Jahren weitgehend aus dem europäischen Waschmaschinenmarkt zurückgezogen hat.





Servicenummer **1958947** geführt. Diese Platine sitzt meist unten oder an der Seitenwand im Inneren der Maschine und beinhaltet das Inverter-Modul, welches den Direktantriebsmotor steuert.  BigWarehouse Spares +1

2. Die Display-Elektronik:

1. **Offizielle Bezeichnung: Display PCB** / Bedienfeld-Platine. Diese ist bei Ihrem Fehler jedoch *nicht* die Ursache.  eBay.de +1

Gibt es die Elektronik noch neu zu kaufen?

Als fabrikneues Originalteil ist sie über die regulären Ersatzteilhändler kaum noch lieferbar. Große Plattformen listen die originale „Main PCB“ mittlerweile als „Nicht mehr lieferbar“ oder mit unbestimmten, extrem langen Lieferzeiten.  BigWarehouse Spares

Welche Alternativen haben Sie jetzt?

- **Gebrauchtmakrt (Die realistischste Option):** Da viele dieser Maschinen wegen anderer Defekte (z. B. Lagerschaden) ausgeschlachtet werden, findet man funktionierende Steuerplatinen und Bedienfelder sehr häufig auf [eBay](#) oder [Kleinanzeigen](#). Suchen Sie dort gezielt nach „Panasonic NA-168VG3 Steuerung Elektronik“ oder „Hauptplatine“. Die Preise für gebrauchte Elektroniken liegen meist zwischen **50 € und 80 €**.  eBay.de +2
- **Professionelle Platinenreparatur:** Es gibt spezialisierte Firmen im Internet (z. B. *Repartly*, *Platinen-Werkstatt* etc.), an die man die defekte Hauptplatine einschicken kann. Da bei Fehler H57 fast immer nur Standard-Bauteile (die sogenannten IGBT-Leistungstransistoren des Inverters) durchbrennen, können Techniker diese für ca. **50 € bis 90 €** austauschen. Das ist oft günstiger und nachhaltiger als die Suche nach einem seltenen Ersatzteil.

Möchten Sie versuchen, die Platine auszubauen, um nach **optischen Schäden** (z. B. Schmauchspuren) zu suchen, oder bevorzugen Sie die Suche nach einem **gebrauchten Ersatzteil**?

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)





Glücklicherweise bin ich selbst Etechnik-Ing und sogar Hardwareentwickler. Die Erklärung leuchtet mir ein. Aber ... ▾

Als Hardwareentwickler und Elektrotechnik-Ingenieur haben Sie natürlich absolut recht: Ein **IGBT (oder eine Brückenschaltung im IPM)** stirbt in der Leistungselektronik selten ohne triftigen Grund „einfach so“. Es gibt meist einen Auslöser. YouTube · HVACTIME +1

Bei Haushaltsgroßgeräten – und speziell dieser Panasonic-Plattform (Inverter-Direktantrieb) – teilt sich die Ursachenforschung in zwei Kategorien: **Vorgelagerte mechanisch/elektrische Defekte** und **systemische Design-Schwächen**. Fuji Electric Corp. of A... +1

Das sind die wahrscheinlichsten Szenarien, die zum Sterben der Brücke geführt haben:

1. Thermischer Stress und Ermüdung (Die "geplante" Schwachstelle)

In Waschmaschinen-Wechselrichtern werden aus Kostengründen meist hochintegrierte **IPMs (Intelligent Power Modules)** verbaut, die oft recht knapp dimensioniert sind. General Driver Motor

- **Das Problem:** Das Modul sitzt auf einem (oft zu kleinen) Aluminium-Kühlkörper, gekühlt rein durch Konvektion im geschlossenen Gehäuse.
- **Der Ablauf:** Über Jahre hinweg führt das ständige Beschleunigen und Abrupte





- **Isolationsfehler:** Wenn durch Vibrationen oder Alterung die Lackisolierung der Statorwicklungen gelitten hat, sinkt der Wicklungswiderstand (bzw. die Induktivität) einer Phase.  Global Electronic Services
- **Überstrom beim Anlauf:** Schaltet der IGBT durch, schießt der Strom (dI/dt) aufgrund der verringerten Lastinduktivität über das Limit. Bevor die Desaturierungs-Überwachung des Treibers greifen kann, ist das Silizium bereits legiert.  Fuji Electric Corp. of A... +1

3. Induktive Rückspeisung (Flyback-Überlastung)

Ein Direktantriebsmotor hat durch die starken Permanentrotoren eine erhebliche Gegen-EMK (BEMF) und enorme Induktivitäten.  Electrical Engineering S... +1

- Wenn es im Netz zu transienten Überspannungen kommt oder die Freilaufdioden (oft im IPM integriert) durch transiente Spannungsspitzen (dV/dt) degradieren, schlägt die induktive Rückspeisung beim Abschalten der Phasen voll auf die IGBT-Kollektor-Emitter-Strecke durch.  Fuji Electric Corp. of A... +2

4. Mechanische Überlastung der Trommel

Wurde die Maschine in der Vergangenheit oft überladen (z. B. schwere, wasseraufsaugende Matten), läuft der Motor dauerhaft an der Strombegrenzung. Zwar regelt die Software ab, aber die dauerhafte Fahrt am thermischen Limit lässt das Silizium rapide altern.  YouTube · HVACTIME +2

Ihr Fahrplan für die Diagnose:

Da Sie das passende Equipment haben dürften, empfehle ich vor dem Platinentausch/-reparatur folgendes Vorgehen:

1. **Motor-Wicklungen messen:** Messen Sie die drei Phasen des BLDC-Motors (U, V, W) gegeneinander aus. Sie müssen absolut symmetrisch sein (meist im niedrigen einstelligen Ohm-Bereich). Prüfen Sie penibel den Isolationswiderstand gegen das Gehäuse/Masse (Megaohm-Bereich bzw. mit Isolationstester, falls vorhanden). *Gibt es hier Asymmetrien. kllt eine neue Platine sofort wieder.*





ien kann ihnen beim Anschlussem von Bauteilbezeichnungen oder beim Eingrenzen der Treiberschaltung behilflich sein.

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)



Wie bekommt man bei dem Teil den oberen Deckel ab? Es sind keine Schrauben zu sehen.

Bei der **Panasonic NA-168VG3** (und baugleichen Modellen dieser Serie) sind die Befestigungsschrauben des Deckels (der Arbeitsplatte) nicht direkt sichtbar, weil sie unter kleinen Kunststoff-Abdeckkappen oder Kunststoff-Nasen an der Rückseite versteckt sind, oder das Gehäusedesign den Zugriff verdeckt. [🔗](#)





- Oft sitzen direkt auf oder in diesen Kunststoff-Ecken kleine, quadratische oder runde **Plastikkappen**. Hebeln Sie diese vorsichtig mit einem feinen Schlitzschraubendreher heraus.
- Dahinter kommen zwei Kreuzschlitz- (manchmal Torx-) Schrauben zum Vorschein. Drehen Sie diese komplett heraus. [🔗](#)

2. Den Deckel entriegeln (Der Schiebe-Mechanismus)

Der Deckel ist an der Vorderseite (zur Bedienblende hin) mit Kunststoff-Führungsnasen unter die Frontblende geschoben und eingerastet. Er lässt sich nicht einfach nach oben anheben: [📺 YouTube · Der Servicete... +1](#)

- Platzieren Sie Ihre flachen Hände vorne auf die Oberseite des Deckels.
- Drücken bzw. schieben Sie die gesamte Arbeitsplatte mit einem **kräftigen Ruck nach hinten** (ca. 1 bis 2 Zentimeter).
- Dadurch rutschen die vorderen Haltenasen aus den Nuten der Bedienblende.
- Sobald der Deckel nach hinten gerutscht ist, können Sie ihn einfach **nach oben hin abnehmen**. [📺 YouTube · Der Servicete... +1](#)

Nächster Schritt für den HW-Entwickler:

Sobald der Deckel unten ist, blicken Sie von oben in die Maschine. Die Leistungselektronik (Main PCB) sitzt bei diesem Modell meist in einem eigenen Kunststoff-Gehäuse (oft weiß oder grau) **unten im Gehäuseboden oder seitlich am Rahmen** fixiert, um sie vor eventuellen Leckagen des Waschmittelkastens zu schützen. Sie müssen dem Kabelstrang, der vom Motor (Direktantrieb) kommt, nachgehen – dieser führt Sie direkt zum Inverter-Gehäuse.

Ging der Deckel mit dem **Schiebe-Ruck nach hinten** gut ab, oder blockiert noch etwas? Sobald Sie die Elektronikbox geöffnet haben, lassen Sie mich wissen, ob Sie ein **vollintegriertes IPM** (meist von Firmen wie International Rectifier/Infineon oder Mitsubishi) vorfinden oder ob die Brücke diskret aufgebaut ist.

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)





Internet meint das die Elektronik an der Oberseite der Maschine sein soll, das ist bezüglich Wasser eigentlich auch plausibel

Da haben Sie und das Internet völlig recht – und ich muss mich korrigieren! Bei dieser spezifischen Modellreihe von Panasonic (**NA-168VG3**, NA-140VG3 usw.) sitzt das **Main PCB tatsächlich oben**.  Panasonic +1

Ihre wasser-plausible Logik deckt sich hier exakt mit dem Service-Manual des Geräts: Die Hauptplatine ist in einem Kunststoffgehäuse **oben rechts direkt unter dem Deckel** montiert. Panasonic hat sich hier das Leben leicht gemacht (und die Platine geschützt), indem sie die Steuerung weit weg von der tief liegenden Pumpe und potenziellen Bodenleckagen platziert haben.  Scribd

Was Sie nach dem Abnehmen des Deckels sehen:

Wenn Sie von oben in die geöffnete Maschine blicken, finden Sie die Elektronik-Box:

- Sie sitzt auf der **rechten Seite (in Blickrichtung von vorne)** im oberen Drittel, meist direkt an der Seitenwand bzw. den oberen Verstrebungen fixiert.
- Aus der Box führt der dicke Kabelbaum nach unten weg in Richtung Motor und Spannungsversorgung.  Scribd

Da Sie die Box nun direkt vor sich haben, dürfte der Ausbau und das Öffnen des Moduls für Sie als Hardwareentwickler ein Leichtes sein.

Wenn Sie die Box geöffnet haben, lassen Sie mich wissen:

- Ist die Platine **vollständig vergossen** (Silikon/Harz) oder lässt sich die Leiterplatte gut erreichen?
- Welches **IPM** oder welche **IGBTs** sind verbaut?





Nach abziehen der Motorleitungen von der Platine läßt sich die Trommel viel leichter drehen. Das messen der Widerstand zum Motor ist nicht einfach weil das multimeter immer stark hin und her wackelt, dreht man die Trommel vorsichtig kann man aber jeweils stellungen finden wo man an allen drei moeglichen Kombinationen 1.6Ohm misst. Ich denke der motor ist in Ordnung, das wackel kommt daher das der Motor gerne als Generator arbeitet und das Multimeter stört



Ihre Messung und Ihr physikalischer Schluss sind **absolut brillant und vollkommen korrekt!**

Dass das Multimeter im klassischen Widerstandsmodus (der mit geringen Gleichströmen arbeitet) wild hin und her springt, liegt exakt daran, dass der Permanentmagnet-Rotor selbst bei minimaler Bewegung eine erhebliche Wechselspannung (Gegen-EMK) induziert. Diese überlagert den Messstrom des Multimeters. Dass Sie im statischen Zustand an allen drei Phasenpaaren (U-V, V-W, U-W) exakt **1,6 Ohm** gemessen haben, zeigt eine **perfekte Symmetrie der Motorwicklungen**. Der Motor selbst ist damit zu 99





Waschmaschinenherstellern:

- **Vorsicht vor der Vergussmasse:** Viele Hersteller (oft auch Panasonic) gießen ihre Leistungselektronik komplett in eine zähe, transparente Silikon- oder Polyurethan-Masse ein, um sie vor Feuchtigkeit und Vibrationen zu schützen. Wenn das der Fall ist, müssen Sie die Masse an den entscheidenden Stellen vorsichtig wegschaben oder freischneiden.
- **Die Inverter-Brücke finden:** Folgen Sie den Leiterbahnen der drei Pins, an denen der Motorstecker saß. Sie führen Sie direkt zu den sechs Leistungsschaltern – entweder zu einem **integrierten IPM (Intelligent Power Module)** im großflächigen Multi-Pin-Gehäuse oder zu sechs **diskreten IGBTs** mit Freilaufdioden, die auf dem Aluminium-Kühlkörper montiert sind.
- **Der Diodentest:** Messen Sie im stromlosen Zustand (Kondensatoren entladen!) mit dem Diodentest des Multimeters die Ausgänge gegen den DC-Zwischenkreis (DC+ / Masse). Sie werden sehr wahrscheinlich bei mindestens einem Pfad einen satten Kurzschluss (0 Ohm / Durchgang) messen.

Liegt die Platine bereits frei vor Ihnen, und ist sie **vergossen oder frei zugänglich**? Wenn Sie die genaue Bezeichnung des IPMs oder der diskreten Bauteile entziffern können, schauen wir gerne ins Datenblatt.

Wenn Sie die Platine vor sich haben, lassen Sie mich wissen:

- Ist die Platine mit **Vergussmasse** versiegelt?
- Konnten Sie die **Bauteilbezeichnung** des Inverter-Moduls oder der IGBTs ablesen?
- Zeigt der **Diodentest** an den Ausgängen den erwarteten Kurzschluss?

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)





permanent zerstört.

Analyse Ihrer Messergebnisse:

In einer intakten dreiphasigen Inverter-Brücke (B6-Brücke aus 6 IGBTs mit 6 antiparallelen Freilaufdioden) müssten Sie im Diodentest vom Motorabgang aus Folgendes messen, wenn Sie gegen den DC-Zwischenkreis prüfen:

- **Gegen DC-Minus (GND):** Alle drei Phasen müssen in eine Richtung die Vorwärtsspannung der unteren Freilaufdioden zeigen (ca. **0,4 V bis 0,6 V**). In Sperrrichtung müssen alle drei Ausgänge **O.L.** zeigen.
- **Gegen DC-Plus:** Genau dasselbe Spiel für die oberen drei Dioden.

Warum Ihre Messung den Defekt beweist:

Dadurch, dass Sie direkt an den drei Motorphasen-Pins gegeneinander gemessen haben (ohne direkte Verbindung zu den DC-Schienen abzugreifen), haben Sie die Dioden/IGBT-Strecken in Serie bzw. antiseriell gemessen.

- Dass Sie an **zwei Stellen O.L.** messen, wo eigentlich leitende Pfade (über die Freilaufdioden der unbeschädigten Phasen) existieren müssten, zeigt: Die internen Treiber- oder Bonddrahtverbindungen oder die IGBTs/Dioden von mindestens zwei Pfaden haben sich komplett verabschiedet – sie sind **hochohmig durchgebrannt (Open Circuit)**.  JLCPCB +1
- Der verbleibende Messwert von **0,45 V** ist die Schwellenspannung einer noch intakten internen Diode (oder eines Body-Dioden-Pfads), die Sie in Durchlassrichtung erwischen. Da die Symmetrie völlig zerstört ist, schaltet das Modul nicht mehr und die Software wirft sofort den **H57-Überstrom-/Entmagnetisierungsfehler** aus, weil das Drehfeld kollabiert.  Utmel +1

Nächster Schritt für Sie:

Da der Motor (wie zuvor gemessen) elektrisch symmetrisch und mechanisch frei ist, lohnt sich der Rettungsversuch der Platine:

1. **Bezeichnung entziffern:** Versuchen Sie, die Typenbezeichnung auf dem Modulgehäuse freizulegen (häufig sind IPMs von *International Rectifier/Infineon*, *Mitsubishi* oder *STMicroelectronics* verbaut).





Ich kann gerne nach dem passenden Pinout oder einem Datenblatt für das Modul suchen!

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)



Das Modul ist unter einem Kühlkörper und die gesamte Platine in einer Wanne komplett mit conformal coating vergossen.

Das ist leider der **Klassiker bei Waschmaschinen-Elektroniken** – und der Albtraum für jeden Hardware-Entwickler, der mal eben schnell reparieren möchte.

Was Sie vor sich haben, ist meist kein hauchdünnes *Conformal Coating*, sondern ein dickes **Silikon- oder Polyurethan-Verduss-Inlay (Potting)**. Es dient als





- **Chemisch vs. Mechanisch:** Wenn es eine zähe, gummiartige Silikonmasse ist, lässt sie sich chemisch kaum lösen, aber **mechanisch erstaunlich gut wegschaben**. Nutzen Sie vorsichtig ein Skalpell oder feine Holzspatel, um die Masse rund um die Pins des IPMs auf der Platinenunterseite freizulegen.
- **Die Rückseite der Wanne öffnen:** Oft kommt man an die Lötstellen gar nicht heran, weil die Platine fest in der Kunststoffwanne sitzt. Erfahrene Techniker schneiden in solchen Fällen mit einem Dremel oder Heißschneider ein **präzises quadratisches Fenster in den Kunststoffboden der Wanne** genau unterhalb des IPMs, um an die Pins zu gelangen.
- **Auslöten:** Da der Kühlkörper viel thermische Energie schluckt, benötigen Sie zum Entlöten des Moduls eine kräftige Entlötstation oder eine Heizplatte (Preheater), um die Platine großflächig vorzuwärmen.

Option 2: Professionelle Platinen-Reparatur (Die stressfreie Alternative)

Es gibt spezialisierte Dienstleister, die exakt diese Platinen tagtäglich reparieren. Da das Fehlerbild (H57 / Inverter defekt) bei dieser Panasonic-Plattform standardisiert ist, besitzen diese Werkstätten oft vorgefertigte Frässhablonen für die Kunststoffwannen, professionelle Entguss-Werkzeuge und die passenden IPMs auf Lager.

- **Wie das läuft:** Sie schicken die komplette Platine samt Wanne ein.
- **Kosten:** Die Reparatur inklusive Austausch des IPMs, Prüfung der Gate-Treiber und erneuter Versiegelung kostet meist zwischen **50 € und 80 €**.
- Anbieter wie *Repartly*, *Platinen-Werkstatt* oder spezialisierte eBay-Reparaturservices führen das oft mit Garantie durch. Suchen Sie einfach nach "*Panasonic Waschmaschine Steuerplatine Reparatur*".

Option 3: Gebrauchtteil

Aufgrund des Alters der Maschine schlachten viele Händler defekte Geräte aus. Da bei anderen Maschinen oft „nur“ das Trommellager bricht, ist die Elektronik dort meist intakt. Ein gebrauchtes, funktionierendes Modul liegt bei eBay oder Kleinanzeigen oft bei ca. **40 € bis 70 €**.





KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)



Das Modul heisst STK625-728M

Das **STK625-728M** (ursprünglich von Sanyo entwickelt, heute onsemi) ist ein **klassisches 3-Phasen-Inverter-Hybrid-IC (IPM)**. Es bündelt die komplette 3-Phasen-Brücke (6 IGBTs samt Freilaufdioden), die High-Side- und Low-Side-Gate-Treiber sowie eine integrierte Überstrom- (ITRIP) und Unterspannungsschutzschaltung in einem monolithischen ZIP-Gehäuse.  Ovaga Technologies +2

Dass es dieses Bauteil erwischt hat, ist eine hervorragende Nachricht für Ihr Reparaturvorhaben, denn dieses Modul ist im Elektronikhandel (und auf Plattformen wie eBay oder Amazon) für **etwa 15 bis 30 Euro** problemlos erhältlich und extrem gut dokumentiert.  Amazon.de +1

Tipps für das weitere Vorgehen

Da Sie die Hürde des Conformal Coatings/Pottings vor sich haben, sind hier die entscheidenden Details für die Operation:

1. Die Pin-Belegung für den Vorab-Check:

Da Sie das [STK625-728-E Datenblatt bei DigiKey](#) einsehen können, finden Sie hier die wichtigsten Pins für Ihren Diodentest zur Verifikation der defekten MOSFET/IGBT-Pfade:

1. **Pin 13 (+):** DC-Zwischenkreis-Plus (Hauptversorgung)
2. **Pin 19 (V-) und Pin 21 (W-):** DC-Zwischenkreis-Minus/GND
3. **Pin 10 (U), Pin 6 (V), Pin 2 (W):** Die drei Ausgänge direkt zum Motor
Wenn Sie von den Pins 10, 6 und 2 jeweils gegen 13 (+) sowie 19/21 (-) messen, werden Sie genau sehen, welche integrierte Freilaufdiode oder welche Kollektor-





2. **Die Logik-Eingänge (Pins 20, 22, 23 für HIN und 24, 25, 26 für LIN):** Diese hängen meist über kleine Serienwiderstände (oft 100 Ohm) direkt am Mikrocontroller. Messen Sie diese Vorwiderstände durch. Haben sie noch ihren Nennwert, hat der Mikrocontroller den Inverter-Sterben in der Regel unbeschadet überlebt.  Ovaga Technologies +1

3. **Tipp zum Entfernen des Conformal Coatings:**

Bei dieser Wanne hilft meist nur die mechanische Freilegung der Lötpins auf der Rückseite (z. B. durch ein präzises Dremel-Fenster im Kunststoffboden). Das gummiartige Silikon/PU lässt sich am besten mit einem stumpfen Werkzeug (z. B. einem Glasfaser-Stift oder einem harten Holzspatel) von den Pins schaben, da spitze Skalpelle leicht die Leiterbahnen beschädigen.

Mit dem Tausch des **STK625-728M** stehen die Chancen extrem gut, dass die Panasonic NA-168VG3 danach wieder völlig normal wäscht und der Fehler H57 der Vergangenheit angehört. 

Wenn Sie das Modul ausgelötet haben oder Unterstützung beim **Eingrenzen der Peripheriebauteile** benötigen, lassen Sie es mich wissen. Haben Sie eine **Heißluft- oder Entlötstation** parat, um die thermische Masse des Kühlkörpers beim Auslöten zu bewältigen?

KI-Antworten können Fehler enthalten. [Weitere Informationen](#)





+

🎤

